

WX03A 用 モデム/USB ドライバー インストールマニュアル

目次

	はじめに	 1
第1章	Windows 7	 2
第2章	Windows Vista	 12
第3章	Windows XP	 22
第4章	MAC OS	 32

はじめに

このたびは、「ストラップフォン (WX03A)」をご利用いただき誠にありがとうございます。 本書ではストラップフォン (WX03A)のモデムおよび USB ドライバーをパソコンにインスト ールする方法をご説明いたします。

■ ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

ご注意・

- ・本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告無しに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなどお気
 づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・本書の設定画面はお客様のご使用環境により異なります。

第1章

Windows 7

この章では、Windows 7 での

モデムドライバーインストール方法についてご説明いたします。

ご注意
インストールする際は、WXO3A_Windows_Drivers.zip を任意の場所に保存する必 要があります。
本章はWindows 7のデスクトップ上に解凍されたWXO3A_Windows_Drivers フォ ルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。

Windows 7 設定方法編

・WX03A をデータ通信で利用するためには USB ドライバとモデムドライバーをインストール する必要があります。

●USB ドライバーのインストール方法

パソコンの電源を ON にし、Windows 7 を起動します。
 ②本製品をパソコンに接続します。

- ③デスクトップの右下に「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされま せんでした」とメッセージが表示されます。これは Windows 7 が自動的にデバイスドラ イバーをインストールしようとしてドライバーファイルが見つからなかった為です。
- ④「スタート」から「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ⑤「システム」画面が表示されます。「デバイスマネージャー」を選択します。



⑥「デバイスマネージャー」画面が表示されます。「ほかのデバイス」の下にある「不明な デバイス」を右クリックし「プロパティ」を選択します。

<u>温 デバイス マネージャー</u>	_ D _ X
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
 ■ abit-soft-HP ■ DVD/CD-ROM F5-77 ■ IDE ATA/ATAPI コントローラ- ■ a + -π + F ■ コンピュータ- ■ 3 ンピュータ- ■ 3 ンピュータ- ■ 5 ステム デバイス ■ 2 ンピュータ- ■ 5 ステム デバイス ■ 7 ペスク ドライブ ■ 7 ペスク ドライブ ■ 7 ペスク ドライブ 	

⑦「不明なデバイスのプロパティ」画面が表示されます。「ドライバーの更新」を選択し ます。

7	「明なデバイ	′スのプロパティ		×
	全般ド	ライバー 詳細		
		不明なデバイス		
		デバイスの種類	ほかのデバイス	
		製造元:	不明	
		場所:	Port_#0001.Hub_#0006	
	ーデバイス	の状態 バイスのドライバーガイン		
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	マロスのロシロバー ルイン		<u></u>
	7/11.	人情報セットまたは要素	に選択されたトライハーがありません。	
	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新] をクリックしてください。			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ドライバーの更新(U)				
L				_
OK キャンセル				

⑧「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピューターを参照してド ライバーソフトウェアを検索します」を選択します。



⑨検索場所を選択します。「参照」を押し、「WX03A_Windows_Drivers」フォルダを選択します。「次へ」をクリックします。



10「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。

😵 Win	dows セキュリティ	
8	ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません	
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するか どうか製造元の Web サイトで確認してください。	
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェ アのみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のない ソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする 可能性があります。	
✓ 詳細の表示(<u>D</u>)		

①「閉じる」をクリックします。

ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。
このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:
Abit PHS WX03A

⑩以上で USB ドライバーのインストールは完了です。

●モデムドライバーのインストール方法

①パソコンの電源を ON にし、Windows 7 を起動します。

②「スタート」から「コントロールパネル」を選択し、「電話とモデム」クリックします。※「電話とモデム」が見つからない場合は、表示方法を変更してください。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	すべてのコントロール パネル項目 🔸	▼ 4 コントロールパネルの検索 ク
コンピューターの設定を調整します		表示方法: 大きいアイコン 🔻
デバイスマネージャー	● デバイスとプリンター	トラブルシューティング
ネットワークと共有センター	📓 ಚಲಿಹದ	バックアップと復元
パフォーマンスの情報とツール	🎢 フォルダー オプション	フォント
プログラムと機能	📢 ホームグループ	לפי 🕜
🍇 ユーザー アカウント	◎ 位置センサーとその他のセンサー	日本記録
1 回復	管理ツール	
■ 個人設定	資格情報マネージャー	■● 自動再生
色の管理	🥬 地域と言語	通知領域アイコン
🎲 電源オプション	電話とモデム	💿 同期センター
日付と時刻	保護者による制限	

④初めてモデム登録を行う場合は、「所在地情報」画面が表示されます。所在地設定を行い、 「OK」を押します。

所在地情報				
電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定する必要があります。				
国名/地域名(W)				
市外局番/エリア コード(<u>C</u>)				
電話会社の識別番号(指定する必要がある場合)(<u>R</u>)				
外線発信番号(<u>O</u>)				
ダイヤル方法: で トーン(① つ パルス(P)				
OK キャンセル				

⑤「電話とモデム」画面が表示されます。「モデム」タブを選択します。 以下の例ではインストールされているモデムは存在しません。「追加」をクリックします。

I	話とモデム	
	ダイヤル情報	そデム 詳細設定
		次のモデムがインストールされています(M):
	モデム	接続先
	1	OK キャンセル 適用(A)

⑥「ハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。「モデムを一覧から選択するの で検出しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード			
新しいモデムのインストール モデムの自動検出を実行しますか?			
 モデムの検出を行います。始める前に、次のことを確認してください: 1. モデムの電源が入っている。 (ポートにケーブルで接続されている場合) 2. モデムを使用していたプログラムが すべて終了している。 準備ができたら、D欠へ]をクリックしてください。 ▼ モデムを一覧から選択するので検出しない(D) 			
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル			

⑦モデムの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。「ディスク使用」をクリックし ます。

ハードウェアの追加ウィザード		
新しいモデムのインストール		
モデムの製造元とモデルを選んで 合は、「ディスク使用」をクリックし	でください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場 てください。	
製造元 (標準モデムの種類)	 モデル ■ 2 台のコンピュータ間のパラレル ケーブル ■ 2 台のコンピュータ間の通信ケーブル ■ 標準 300 bps モデム ■ 標準 1200 bps モデム 	
このドライバはデジタル署名されています。 ドライバの署名が重要な理由 		
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(N) > キャンセル	

⑧「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。「参照」を押し、「APHSMDM」
 を選択した後、「OK」を押します。

フロッピー	ディスクからインストール	X
~	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>): C:¥Users¥abit-soft¥Desktop¥WX03A_Windows_Drivers 🚽	参照(<u>B</u>)

ハードウェアの追加ウィザード
新しいモデムのインストール
モデムの製造元とモデルを選んでください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場合は、[ディスク使用] をクリックしてください。
モデル Abit PHS Modem
このドライバはデジタル署名されていません。 ディスク使用(山)… ドライバの署名が重要な理由
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

⑨モデム名に「Abit PHS Modem」が表示されることを確認し、「次へ」をクリックします。

「Abit PHS Modem」モデムに割り当てる COM ポートを選択し、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード		
新しいモデムのインスト ー モデムをインストールす	・ ル るポートを選択してください。	
	選択されたモデム: Abit PHS Modem どのボートにインストールしますか? ○ すべてのボート(<u>A</u>) ● 選択したボート(<u>S</u>)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

①以上でモデムのインストールは完了です。

最後に「電話とモデム」の「モデム」タブを選択し、モデムが正常に接続されていること を確認してください。

1	③ 電話とモデム	٢
	ダイヤル情報 モデム 詳細設定	
	次のモデムがインストールされています(M):	
	モデム 接続先	
	Abit PHS Modem COM3	
	OK キャンセル 適用(A)	

第2章

Windows Vista

この章では、Windows Vistaでの

モデムドライバーインストール方法についてご説明いたします。

ご注意 インストールする際は、WXO3A_Windows_Drivers.zipを任意の場所に保存する必 要があります。 本章は Windows Vista のデスクトップ上に解凍された WXO3A_Windows_Drivers フォルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。



・WX03A をデータ通信で利用するためには USB ドライバとモデムドライバーをインストール する必要があります。

●USB ドライバーのインストール方法

①パソコンの電源を ON にし、Windows Vista を起動します。

- ②「スタート」から「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③「システム」が表示されます。「デバイスマネージャ」を選択します。本製品をパソコン に接続し電源を ON にします。

O<	ネル 🕨 システム	▼ √ 検索	• • • •
タスク デバイス マネージャ(M) リモートの設定(<u>R</u>) システムの保護(<u>Y</u>) システムの詳細設定(<u>A</u>) 	コンピュータの基本的な情報の表示 Windows Edition Windows Vista™ Business Copyright © 2007 Microsoft Co Service Pack 1 Windows Vista をアップグレー	prporation. All rights reserved. ドする(<u>G</u>)	

④「ほかのデバイス」の下にある「不明なデバイス」を右クリックし「プロパティ」を選 択します。

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルブ(H) ・ ・ ・		
 ◆● ▲ ABIT-SOFT-PC ● DVD/CD-ROM ドライブ 	ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
 ▲ ABIT-SOFT-PC ■ DVD/CD-ROM ドライブ ■ IDE ATA/ATAPI コントローラ ■ キーボード ■ コンピュータ ■ サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ ■ ディスク ドライブ ■ ディスク ドライブ ■ ディスプレイ アダプタ ■ ディスプレイス デバイス ■ TDE 200 ■ For A (V) マウントウェアの更新(P) ■ モニタ ■ 第効(D) ■ エーマン (V) ■ ブロパティ(R) 		
	 ▲ ABIT-SOFT-PC ■ DVD/CD-ROM ドライブ ■ IDE ATA/ATAPI コントローラ ■ キーボード ■ コンピュータ ■ サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ ■ システム デバイス ■ ディスグ ドライブ ■ ディスブレイ アダブタ ■ ディスブレイ アタブタ ■ ディスブレイ アダブタ ■ ディスブレイ アタブフォース デバイス ■ プロセッサ ■ (Bhog) (イス ■ マウスとそ(Fライ/(ソフトウェアの更新(P) 無効(D) ■ モニタ ■ コンパティ(R) 	

⑤「不明なデバイスのプロパティ」画面が表示されます。「ドライバの再インストール」を 選択します。

不明なデバイスのプロパティ	
全般 ドライバ 詳細	
工長 不明なデバイス	
デバイスの種類	ほかのデバイス
製造元:	不明
場所:	Port_#0001.Hub_#0003
デバイスの状態	
とのデバイスは正しく構成され	れていません。(コード 1)
デバイス情報セットまたは要	素に選択されたドライバがありません。
このデバイスのドライバを再- リックしてください。	(ンストールするには、[ドライバの再インストール]をク
	ドライバの再インストール()
	OK キャンセル

⑥「ドライバソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピューターを参照してドラ イバソフトウェアを検索します」を選択します。



⑧検索場所を選択します。「参照」を押し、「WX03A_Windows_Drivers」フォルダを選択します。「次へ」をクリックします。



⑨「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択します。

Vindows セキュリティ		
▶ ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません		
→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するか どうか製造元の Web サイトで確認してください。		
このドライバー ソフトウェアをインストールします(<u>I</u>) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェ アのみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のない ソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする 可能性があります。		
受 詳細の表示(<u>D</u>)		

⑩「閉じる」をクリックします。

😡 🛯 ドライバ ソフトウェアの更新 - Abit PHS WX03A (COM3)	
ドライバ ソフトウェアが正常に更新されました。	
このデバイスのドライバ ソフトウェアのインストールを終了しました:	
Abit PHS WX03A	
	閉じる(<u>C</u>)

12以上で USB ドライバーのインストールは完了です。

●モデムドライバーのインストール方法

①パソコンの電源を ON にし、Windows Vista を起動します。

- スタート」から「コントロールパネル」を選択し、「電話とモデムのオプション」をダブルクリックします。
- ③初めてモデム登録を行う場合は、「所在地情報」画面が表示されます。所在地設定を行い、「OK」を押します。

電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定する必要があ 国名/地域名(₩) □本 市外局番/エリアコード(©) 電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(B) 外線発信番号(0) ダイヤル方法:	X
国名/地域名(₩) 日本 市外局番/エリアコード(©) 電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(B) 外線発信番号(0) ダイヤル方法:	ります。
国本1/24424(w) 市外局番/エリアコード(C) 電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(B) 外線発信番号(O) ダイヤル方法:	
市外局番/エリア コード(C) 電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(B) 外線発信番号(O) ダイヤル方法:	
電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(<u>R</u>) 外線発信番号(<u>0</u>) ダイヤル方法:	
電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(<u>R</u>) 外線発信番号(<u>O</u>) ダイヤル方法:	
 外線発信番号(<u>O</u>) 	
外線発信番号(Q) 	
' ダイヤル方法:	
2/1 Y/V/1/1/2	
・トーン(D) 「パルス(P)	
OK キャンセ	π

④「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。「モデム」タブを選択します。以下の例ではインストールされているモデムは存在しません。「追加」をクリックします。

🥝 電話とモデムのオプション	x
ダイヤル情報 モデム 詳細設定	
モデム 接続先	
	_
OK 参やンセル 適用(A)	

⑤「ハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「モデムを一覧から選択するので検 出しない」にチェックを入れ、「次へ」を押します。

ハードウェアの追加ウィザード		
新しいモデムのインストール モデムの自動検出を実行しま	すか?	
	モデムの検出を行います。始める前に、次のことを確認してください: モデムの電源が入っている。 (ポートにケーブルで接続されている場合) モデムを使用していたプログラムが すべて終了している。 準備ができたら、DなへJをクリックしてください。 王デムを一覧から選択するので検出しない(D) 	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		

⑥モデムの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。「ディスク使用」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード			
新しいモデムのインストール			
モデムの製造元とモデルを選ん 合は、「ディスク使用」をクリックし	でください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場 、てください。		
製造元	モデル		
(標準モデムの種類)	■ 2 台のコンピュータ間のパラレル ケーブル		
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
	■ 標準 1200 hns モデム		
このドライバはデジタル署名されていま ドライバの署名が重要な理由	ます。 ディスク使用(<u>H</u>)…		
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		

⑦「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。「参照」を押し、「APHSMDM」 を選択した後、「OK」を押します。

フロッピー	ディスクからインストール	×
~	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>): C:¥Users¥abit-soft¥Desktop¥WX03A_Windows_Drivers 👻	参照(B)

ハードウェアの追加ウィザード
新しいモデムのインストール
モデムの製造元とモデルを選んでください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場合は、「ディスク使用] をクリックしてください。
モデル Abit PHS Modem
このドライバはデジタル署名されていません。 ディスク使用(出) ディスク使用(出)
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

⑧モデム名に「Abit PHS Modem」が表示されることを確認して、「次へ」をクリックします。

⑨「Abit PHS Modem」モデムに割り当てる COM ポートを選択し、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザー	۰ř
新しいモデムのインストール モデムをインストールする	, ボートを選択してください。
	選択されたモデム: Abit PHS Modem どのポート(こインストールしますか? ○ すべてのポート(<u>A</u>) ● 選択したポート(<u>S</u>) COM3
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

⑩以上でモデムのインストールは完了です。

最後に「電話とモデムのオプション」の「モデム」タブを選択し、モデムが正常に接続 されていることを確認してください。

·	—
ダイヤル情報 モデム 詳細設定	
(次のモデムがインストールされています(M):	
モデム	接続先
🔚 Abit PHS Modem	COM3
OK I	キャンセル 適用(A)

第3章

Windows XP

この章では、Windows XP での

モデムドライバーインストール方法についてご説明いたします。

ご注意

インストールする際は、WXO3A_Windows_Drivers.zip を任意の場所に保存する必要があります。

本章はWindows XP のデスクトップ上に解凍された WXO3A_Windows_Drivers フォ ルダが存在することを前提にインストール方法を説明しています。



・WX03A をデータ通信で利用するためには USB ドライバとモデムドライバーをインストール する必要があります。

●USB ドライバーのインストール方法

①パソコンの電源を ON にし、Windows XP を起動します。

- ②「スタート」から「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③「システムのプロパティ」画面が表示されます。「ハードウェア」のタブを選択し、「デ バイスマネージャ」をクリックします。本製品をパソコンに接続し電源を ON にします。

୬ステムのプロパティ ? 🔀
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
デバイス マネージャ デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。 デバイス マネージャ(D)
ドライバ ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ取得のために Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。 ドライバの署名(S) Windows Update(W)
- ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。
<u>א-דלער לער אינר אונף</u>
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

④「新しいハードウェアが検出ウィザード」画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」にチェックをし、「次へ」をクリックします。



⑤インストール方法を選択します。「一覧または特定の場所からインストールする」にチェ ックを入れ、「次へ」をクリックします。



⑥検索場所を選択します。「参照」を押し、「WX03A_Windows_Drivers」フォルダを選択します。「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
 ◇ 次の場所で最適のドライバを検索する⑤) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。 リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M) ✓ 次の場所を含める(Q): C:¥Documents and Settings¥abit=soft¥デスクトップ¥inf ● 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D) ● 暫からドライバを選択する(Cは、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは取りません。
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

⑦「ハードウェアのインストール」画面が表示されます。「続行」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード			
ソフトウェアをインストールしています。お待ちください			
	ハードウェアのインストール		
J Abi	 このハードウェア: Abit PHS WX03A を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、このバージョンの Win dows との互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 (のテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす裏因となる可能性があり ます。今ずぐインストールを中断し、Windows ロゴ テストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。 		
	続行(C) インストールの停止(S)		

⑧「完了」をクリックします。



⑨以上で USB ドライバーのインストールは完了です。

●モデムドライバーのインストール方法

①パソコンの電源を ON にし、Windows XP を起動します。

- スタート」から「コントロールパネル」を選択し、「電話とモデムのオプション」をダブルクリックします。
- ③初めてモデム登録を行う場合は、「所在地情報」画面が表示されます。所在地設定を行い、「OK」を押します。

所在地情報	? 🔀
	電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定す る必要があります。 国名/地域名 W ■本 マ 市外局番/エリア コード(©) ■ 電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(B) 外線発信番号 (©) ダイヤル方法: (・トーン(T) () パルス(P) OK キャンセル

④「電話とモデムのオプション」が表示されます。「モデム」タブを選択します。以下の例ではインストールされているモデムは存在しません。「追加」を押します。

電話とモデノ	ムのオブション ?!	×
ダイヤル情報	報「モデム」詳細設定	
	次のモデムがインストールされています(<u>M</u>):	
モデム	接続先	
	<u>追加(D)</u> 削除(<u>R</u>) ブロパティ(<u>P</u>)	
	OK キャンセル 適用(A)	

⑤「ハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。「モデムを一覧から選択するの で検出しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード	
新しいモデムのインストール モデムの自動検出を実行	Lますか?
	モデムの検出を行います。始める前に、次のことを確認してください: モデムの電源が入っている。 パートにケーブルで接続されている場合) モデムを使用していたプログラムが
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

⑥モデムの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。「ディスク使用」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード		
新しいモデムのインストール		
モデムの製造元とモデルを選んで 合は、「ディスク使用」をクリックし	でください。モデムが一覧にない場合、またはインストー てください。	・ル ディスクをお持ちの場
製造元	モデル	
このドライバはデジタル署名されていま ドライバの署名が重要な理由	इ.	ディスク使用(山)
	< 戻る(B) 次へ(N) >	**>セル

⑦「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。「参照」を押し、「APHSMDM」 を選択した後、「OK」を押します。

70%2~3	ディスクからインストール	
T)	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(©): C:¥Documents and Settings¥Administrator¥デスクトップ¥v ✔	参照(<u>B</u>)

⑧モデム名に「Abit PHS Modem」が表示されることを確認して、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード	
新しいモデムのインストール	
モデムの製造元とモデルを選んでください。モデム 合は、「ディスク使用] をクリックしてください。	♪が一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場
モデル Abit PHS Modem	
▲ このドライバはデジタル署名されていません。 ドライバの署名が重要な理由	ディスク使用(山)
	< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

⑨「Abit PHS Modem」モデムに割り当てる COM ポートを選択し、「次へ」をクリックします。

ハードウェアの追加ウィザード		
新しいモデムのインストール モデムをインストールするオ	ペートを選択してください。	E.
	選択されたモデム: Abit PHS Modem どのボートにインストールしますか? ○ すべてのボート(<u>A</u>) ● 選択したボート(<u>S</u>) COM3	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャ	っしてい

①「ハードウェアのインストール」が表示されます。「続行」をクリックします。

ለተドウェ	アのインストール
<u>.</u>	このハードウェア: Abit PHS Modem を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴ テストに合格していません。 (のテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今ずぐインストールを中断し、Windows ロゴ テストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンターに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	続行(C) インストールの停止(S)

⑪以上でモデムのインストールは完了です。

最後に「電話とモデムのオプション」の「モデム」タブを選択し、モデムが正常に接続されていることを確認してください。

電話とモデムのオブション	? 🗙
ダイヤル情報 モデム 詳細設定	
次のモデムがインストールされています(M):	
モデム 接続先	
SAbit PHS Modem COM3	
	(P)
	112/
OK キャンセル 通) (用(<u>A</u>)

第4章

MAC OS

この章では、MAC OS での

モデムドライバーインストール方法についてご説明いたします。

ご注意
インストールする際は、WXO3A_MacDriver.zip を任意の場所に保存する必要があ ります。
本章は MAC OS のデスクトップ上に解凍された WXO3A_MacDrivers フォルダが存 在することを前提にインストール方法を説明しています。



●モデムドライバーのインストール方法

①パソコンの電源を ON にし、MAC OS を起動します。

②「WXO3A_MacDriver」フォルダを開きます。

000	Ē	WX03A_MacDriver		\bigcirc
		• •	Q	
 ▶ デバイス ▼場所 ■ デスクトップ ☆ アプリケーション ☆ abit ③ 書類 ▼検索 ① 今日 ① 昨日 ① 過去 1週間 > すべてのイメージ > すべてのムーピー > すべての書類 	ABIT WX03A			
		1項目、15.86 GB 空き		«

③別のフォルダで、「ライブラリ」を開きます。

00		MacOSX10.6.3		C
		• •	Q	
 ▶ デバイス ▼ 場所 ■ デスクトップ ♪ アブリケーション ☆ abit ● 書類 ▼ 検索 ○ 今日 ○ 昨日 ○ 過去 1 週間 ◎ すべてのイメージ ◎ すべての書類 	アプリケーション	У 275 4	1-4	ラ イブラリ
		4 項目、15.86 GB 空き		

④中にある「Modem Scripts」を開きます。



⑤初めに開いた「WX03A_MacDriver」フォルダから「ABIT WX03A」を選択し、「Modem Scripts」 にドラック&ドロップします。



以上でモデムのインストールは完了です。

AJ060-03-02-05